

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

Energierегeling

Inhoudsopgave

Energierегeling 3

Standaardregeling 3

Jullix Optimizer regeling 3

Energierегeling

Standaardregeling

Wanneer je een variabel of een vast energietarief hebt, is het energietarief (de kWh kost/opbrengst) voor minstens een maand hetzelfde. De kost voor het kopen en verkopen van energie is dan bepaald en varieert niet gedurende deze periode.

Bij een vast tarief worden de tarieven vastgelegd voor minstens een jaar, bij een variabel tarief voor één of 3 maanden.

Bij dergelijke contracten zonder prijschommeling is een standaardregeling actief. Je schakelt de Jullix Optimizer dan best uit want die zal niet kunnen optimaliseren.

Standaard zal het Jullix EMS de thuisbatterij opladen als er een energie-overschot is. Wanneer er een energietekort is, zal de thuisbatterij ontladen worden. Deze regeling wordt ook 'balanceren' genoemd. Wanneer de thuisbatterij bijna leeg is, zal het Jullix EMS automatisch omschakelen naar een piekverbruikregeling of peakshaving (je kan dit [instellen](#)). Bij de piekverbruikregeling wordt bij een energie-overschot de thuisbatterij opgeladen. Maar bij een energietekort zal de energie niet van de thuisbatterij gehaald worden. Pas als het energietekort de kwartierpiek dreigt te verhogen, wordt de thuisbatterij ingezet om het energietekort te verkleinen. De grootste kwartierpiek van de maand bepaalt het capaciteitstarief.

Als je een laadpaal hebt die gemonitord of gestuurd wordt, dan zal de Jullix ervoor zorgen dat de energie voor de laadpaal niet uit de thuisbatterij genomen wordt. De energie voor de laadpaal zal komen van de zonnepanelen als er overschot is of van het net.

Jullix Optimizer regeling

Wanneer je een **dynamisch tarief** hebt met **day-ahead** prijzen of een ander 'gepland' tarief, kan het Jullix EMS de energiekosten nog verder optimaliseren. Elke dag bepaalt het systeem een optimaal gebruik van zonnepanelen en thuisbatterij om zo tot de laagste kost te komen. Dit doe je door de [Optimizer](#) in te schakelen. De gewone '**Balanceer regeling**' wordt nu vervangen door een regeling op uur of kwartierbasis.

Door de Jullix optimizer in te schakelen zal de Jullix automatisch je energiefactuur verlagen door het gebruik van de thuisbatterij strategisch in te zetten. De Optimizer past zich aan jou aan. Je behoudt je gewoontes en dagelijkse routines; het systeem anticipeert datop en optimaliseert automatisch. Ben je toch iets buiten de routine van plan, een feestje? vakantie? iedereen heeft daar recht op dan kan je dat via uitzonderingen aan de optimiser laten weten. De optimizer weet dan vanaf de eerste minuut dat het verbruik anders is dan normaal en hoeft dat niet te leren. Bovendien wordt je normale verbruiksprofiel dan niet beïnvloed en hoeft het systeem achteraf niet op nieuw te leren dat het terug het verbruik terug genormaliseerd is.

De Jullix Optimizer optimaliseert altijd naar de laagste kost. De Optimizer doet dat dus op basis van de voorspelling van de opbrengst van de zonnepanelen, het verwachte verbruik van energie, de aangekondigde energie tarieven en de kostprijs van de thuisbatterij.

De Jullix is heel transparant in deze optimalisatie en je kan de Jullix Optimalisaties dus controleren via het portaal: [monitoren](#).

<WRAP clear><\WRAP>

<fs small>//Voor het gebruik van deze functionaliteit is het service pack

'Smart' of **'Smart +'** nodig.//</fs>