

Instellingen

Inhoudsopgave

Instellingen	 3
Apparaat toevoegen	 3

settings Apparaten

Instellingen

Via settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Apparaten**(2) bij **Instellingen**(3) vind je de apparaten terug die deeluitmaken van je Jullix energieregeling. Als je nieuwe apparaten hebt gekoppeld aan je Jullix dan moet je die hier ook toevoegen aan je installatie.

S MUN JULLIK	×	+					∨ - □ X
← → C 🔒 mijnjul	lix.be/configu	ration#device_setti	ings				\$i □ \varTheta Gast 🚦
JULLIX	★ 383	: DEMO installati	ie - 3th rock from the sun, Solar S	ystem, Earth - Milky Way 🛛 🗸	11 K · Q	🖭 🕼 🛡	\$
Configura	tie	Appar	raten				
ଦ୍ଧ Controle	~	Туре	id	Naam			
D) Laadpaal	~	Db	F4:12:FA:68:5D:78	Muon N32	Online via GW		Image:
Slimme stekker	~	2	F4:12:FA:40:06:E4	Jullix V2	Online		🛞 🔋 🌣
Omvormer	~	٠	3C:E9:0E:77:2F:20	TV	Online via GW		
কি Apparaten	2^	٠	3C:E9:0E:77:60:F8	Boiler	Online via GW		I
Instellingen	3	Voeg app	araat toe				
Algemeen	~	Please sel	ect				+
		Claim app	paraat				
		MAC-ID			POP-code		
							+

De verschillende apparaten worden hier weergeven, je herkend het type apparaat aan het icoontje dat gebruikt wordt. Naast het type vind je de ID van het apparaat, daarnaast de naam die je hebt ingegeven. Verder zie je de status van het apparaat: Online, Offline of Online via GW. Via de config-knopsettings achter elk apparaat kan je de naam van het apparaat wijzigen mocht je dat willen.

Apparaat toevoegen

Als je een nieuw apparaat wil toevoegen dan moet je dat apparaat eerst **Claimen**.

Dit doe je door bij **Claim apparaat** bij MAC-id het ID in te geven van het apparaat(4) bij POP-code(5) geef je de code in die je terug vindt op de stikker. Door te klikken op het plusteken(6) wordt het MAC-ID en de POP-code gecontroleerd en is het apparaat geclaimd. Het apparaat zal ook automatisch toegevoegd worden aan de installatie.

×

Als het het apparaat al hebt geclaimd maar het is nog niet toegevoegd aan de installatie dan kan je het apparaat terugvinden in de sectie **Voeg apparaat toe**. Je klikt in het invoegvak(1), in de lijst selecteer(2) je vervolgens het apparaat, door te klikken op het plusteken(3) wordt het apparaat toegevoegd aan de installatie.

×